

PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA
MOC ELEKTRYCZNĄ - 40 kW





OZNACZENIA:
PL–licznik energii
XL–odłącznik kabla magistralnego–podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkości "2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FL–rozłącznik kabla magistralnego–rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wielkości "2"400A z zaciskami typu V
FW–zabezpieczenie WLZ–rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania
QW–rozłącznik 3F+zacisk PEN,100A. Ww. aparaty należy zabudować w osłonie izolacyjnej z dostępną dźwignią załącz/wyłącz
PEN–szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

UWAGI:
1)Stopień ochrony: obudowa–min.IP44, wnętrze obudowy–min.IP2X
2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wprowadzenia przewodów do aparatu FW zabudować wprasowane nakrętki M8
3)Zastisować dodatkową kieszeń kablową
4)Człon zasilający oraz licznikowy przystosować do plombowania
5)Obudowę wnętrzową natynkową montować na płycie montażowej złacza kablowego

projektant: mgr inż. Daniel Lasak nr upr. SLK/3812/PWOE/11		Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
opracował: mgr inż. Daniel Lasak		Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 23-25 W GLIWICACH	
Skala: -	Data: 08.2018	Branża: IE	Faza: PBW
PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE			
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1400/08/2018	Nr rys: IE-03